



Digta CordEx

Das kabellose USB-Diktiermikrofon

Digta CordEx

Genießen Sie beim Diktieren volle Bewegungsfreiheit.

Das Digta CordEx ermöglicht kabelloses Diktieren direkt in den PC. Ideal für alle Anwender, die beim Diktieren oft in Bewegung sind. Der vierstufige Schiebeschalter erleichtert das Handling zusätzlich durch seine intuitive Bedienbarkeit. Besonders wichtig für die neue Form des dynamischen Diktierens: Die lange Betriebsdauer des Akkus wird durch einen optionalen Wechselakku praktisch unbegrenzt.

Die professionellen Details im Überblick:

- Ergonomisches Design
- Farbdisplay mit Statusanzeigen und Menüsteuerung
- Sprachdaten-Zwischenspeicher
- Inklusive Docking Station als
 - Funk-Basisstation
 - USB-Datenschnittstelle zum PC
 - Ladestation (für Gerät und optionalen Wechselakku)
 - Anschlussmöglichkeit für Fußschalter
- Optional lieferbar mit PC-Software DigtaSoft oder DigtaSoft Pro



Inklusive Docking Station ...



... und kombinierbar mit RFID-/Barcode-Lesegerät

Bedienelemente



Funktionen/Ausstattungen

Anschluss an PC	USB-Anschluss
Soundkarte	Eingebaute Soundkarte für optimale Sprachwiedergabe
Aufnahme/Wiedergabe, Stopp, schneller Vorlauf, Rücklauf	4-Funktions-Schiebeschalter
Funktionstasten	3 Bedientasten – Aufnahme, Einfügen, Info/Index 3 Funktionstasten – frei belegbar mit beliebigen Windows-Steuerungsfunktionen
Anzeige Leuchtband	LEDs für Aufnahme: rot, Einfügen: orange, Info: blau
Anzeige Display	Farbdisplay für Statusanzeige und Menüsteuerung Feldstärke: blau, Zwischenspeicher: orange, Akkuladung: gelb, Symbole für Betriebsarten (Aufnahme, Wiedergabe, Pause, Stopp): blau
Ergonomie	Ergonomische Bedienung, langes Gehäusedesign für ermüdungsfreies Diktieren
Dateiformat	Bedingt durch Applikation (z. B. DSS bzw. DSSPro mit DigtaSoft)
Kabelgebundener Notstrombetrieb	Wechseleinsatz zur Verbindung des Mikrofons mit dem PC-USB-Anschluss oder einem Netzteil

Technische Daten Mikrophon

Display	Vollgrafisches Display, OLED Area Colour, 132 x 64 Pixel
PC-Schnittstelle	USB 1.1-Schnittstelle
USB-Verbundgerät	USB Audio Device, USB HID
Frequenzbereich	200 Hz–7500 Hz ± 2 dB
Funkübertragung	RF 2,4 GHz Transceiver, ISM-Band, GFSK-Modulation
Datenrate	Max. 2 Mbit/s bei Funkübertragung

Sendeleistung	Max. 1 mW
Reichweite	6 – 8 m
Lautsprecher	Dynamischer Lautsprecher, Durchmesser 28 mm, Ausgangsleistung 300 mW
Leistungsaufnahme	Max. 650 mW
Stromversorgung	Akku Li-Polymer 950 mA, 3,7 V
Betriebsdauer	Ca. 8 Stunden Aufnahme
Gehäusefarbe	Sonic Black
Abmessungen	Höhe 212 mm, Breite 40 mm, Tiefe 20 mm
Gewicht	Mikrofon ca. 140 g
Systemanforderungen	Windows 2000 SP4 ab Roll up 1, XP SP2, Vista, USB 1.1-Schnittstelle

Technische Daten Docking Station

Anzeige	LEDs für Ladung: gelb, USB: grün
PC-Schnittstelle	USB 1.1-Schnittstelle, Anschlusskabel USB A/ Mini-USB-Stecker
Stromversorgung	USB (self-powered – 500 mA) und Netzteil 475
Gehäusefarbe	Sonic Black
Abmessungen	Höhe 136 mm, Breite 46 mm, Tiefe 138 mm
Gewicht	Docking Station ca. 290 g

Lieferumfang

Digta CordEx, inklusive Akku
Docking Station, inkl. USB-Anschlusskabel und Adapter für kabelgebundenen Betrieb des Mikrofons, Netzteil 475
Digta Hardware-CD mit AdapterServer für die Tasten- und Funktionskonfiguration

Optionales Zubehör

DigtaSoft	PC-Software zum komfortablen Aufzeichnen, Übertragen, Bearbeiten und Versenden von Diktaten für DigtaSoft-Netzwerke. Konfiguration des Diktiermikrofons.
DigtaSoft Pro	PC-Software mit zusätzlichen Features u.a. erweiterten Speicher- und Exportmöglichkeiten, Komforteinstellungen für Player und einem Reporting-Tool. Ein Update von DigtaSoft ist jederzeit möglich.
Barcodeleser	Digta Scan 404, Farbe Cosmos metallic
RFID-Leser	Digta RFID 414, Farbe Cosmos metallic
Wechselakku	Akku Li-Polymer 950 mA, 3,7 V

Servicehotline für technische Fragen: 09001-20 12 12*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mängelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg, E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com
Printed in Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. BESTELNUMMER: HNE 6026 08/2008